

## Список поддерживаемых 3G-модемов

Производитель	Режим	Модель
Huawei	EVDO	EC1261
Huawei	WCDMA	E173
Huawei	WCDMA	E177
Huawei	EVDO	EM660
Huawei	WCDMA	EM770W
Huawei	WCDMA	E1550
Huawei	WCDMA	MU509
Huawei	WCDMA	MU609
Huawei	WCDMA	MU609_NEW
ZTE	WCDMA	MF190
ZTE	EVDO	MC2716
ZTE	EVDO	AC582
ZTE	WCDMA	AD3812

### Инструкция по настройке регистратора на 3G модем.

Зайдите в меню настроек 3G-модема: главное меню -> настройка -> сетевые службы -> 3G-модем.

Настройте пункты меню в соответствии с используемым оператором. Проверить настройки точки доступа и т.д. можно в настройках модема на ПК, с помощью ПО, которое идёт в комплекте, либо согласно следующему стандартному списку для основных операторов:

#### Мегафон:

Точка доступа: internet.megafon.ru

Набор номера: \*99#

Пользователь: пусто (либо gdata)

Пароль: пусто (либо gdata)

#### Билайн:

Точка доступа: internet.beeline.ru

Набор номера: \*99#

Пользователь: beeline

Пароль: beeline

#### МТС:

Точка доступа: internet.mts.ru

Набор номера: \*99#

Пользователь: mts

Пароль: mts

Нажмите «Ок» в меню настроек модема и затем «Ок» в меню настроек сетевых служб. После перезагрузки видеорежистратора, в случае успешного соединения, в меню настроек сетевых служб напротив пункта «3G-модем» появится полученный IP-адрес.